

DRIVE PRO 12V/24V



USB



12V



24V



START



POWER BANK



LED LIGHT

- Arrancador multifunções profissional de lítio com 12/24V. 2000A de corrente máx. Conector para troca rápida de 12 a 24V.
- Equipado com baterias de alto desempenho; carregamento rápido e completo graças às células de polímero de lítio LiPo de alta eficiência.-
- Duas saídas USB (1A-2,1A) para o carregamento de dispositivos eletrônicos (tablets, smartphones, etc.).
- Fonte de iluminação potente. 2 luzes LED de alta intensidade e 3 modalidades de funcionamento.
- Compacto mas leve; robusto graças à cover antishock.
- Proteção contra a inversão de polaridade.

DESCRIÇÃO

Arrancador de lítio multifunções de 12V/24V, equipado com:

- duas entradas USB (1A - 2.1A) para carregar (power bank)-dispositivos eletrônicos (tablets, smartphones, etc),
- luzes led de alta intensidade com três modos de operação para iluminação fixa ou de emergência.

Utiliza células de polímero de lítio LiPO de alta eficiência que permitem uma recarga completa e rápida, monitorada por uma série de LEDs.

Compacto e robusto, foi projetado para uso profissional.

Proteção contra inversões de polaridade.

Completo com cabos de arranque, adaptador para isqueiro e alimentador de rede.



DADOS TÉCNICOS

CODE	CÓDIGO 829573	V_{PH}	CHARGE MAINS VOLTAGE 1ph 100 - 240 V	F_{OUT}	CHARGE MAINS FREQUENCY 50 / 60 Hz
C	CAPACIDADE DE CARGA 24000 mAh	START	STARTING VOLTAGE 12 / 24 V	A_{OUT}	STARTING CURRENT 650 A
A_{START MAX}	MAX STARTING CURRENT 2200 A	POWER BANK	OUTPUT VOLTAGE #1(USB) 5 V	A_{OUT}	OUTPUT CURRENT #1(USB) 1 A
POWER BANK	OUTPUT VOLTAGE #2(USB) 5 V	A_{OUT}	OUTPUT CURRENT #2(USB) 2,1 A	LxWxH	DIMENSÕES (CxLxA) 21 x 12 x 7 cm
kg	PESO 1,5 kg				

ACESSÓRIOS FORNECIDOS



JUMP STARTER CABLES
125182

CAR CHARGER CABLE
125183

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES